


28026 BRAVO DRIVER 40W

Napájač LED

5905339280268



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto používania: vo vnútri

Možnosť montáže na bežne horľavých povrchoch: áno

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Sprawność zasilacza [%]: 89

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitý prúd [A]: 0,29

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

λ : 0,95

Menovitý výkon [W]: 25,2-40,4

Maximálny výkon [W]: 40,4

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál: plast

Typ pripojenia: svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,75÷1

Typ napájacieho zdroja: so stálym prúdom

Zabezpečenie proti preťaženiu: áno

Zabezpečenie proti skratu: áno

Tepelné zabezpečenie: 110°C

Skratové zabezpečenie: áno

Maximálna teplota Ta [°C]: 45

Vstupné napätie - PRI [V]: 220-240

Výstupné napätie - SEC [V]: 24-38,5

výstupný prúd - sec [ma]: 1050

Stupeň IP: 20

Tc [°C]: 80

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 6

Počet kusov v druhom balení: 6

Počet kusov v hromadnom balení: 60

Čistá kusová hmotnosť [g]: 130

Gramáž [g]: 159.17

Hmotnosť kusa brutto [g]: 109

Dĺžka kusového balenia [cm]: 15

Šírka kusového balenia [cm]: 5.5

28026 BRAVO DRIVER 40W

Napájač LED

Výška kusového balenia [cm]: 3.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 9.5502

Šírka kartónu [cm]: 35

Výška kartónu [cm]: 21

Dĺžka kartónu [cm]: 42

Objem kartónu [m³]: 0.03087