

34940 S SENSOR PIR INT 10M

Pohybové čidlo PIR

5905339349408



S SENSOR PIR INT 10M



Senzor pohybu určený pro interiér. Připojením v aplikaci k vybraným SMART zařízením, dokáže při detekci rozsvítit nejen světlo, ale také spustí libovolně naprogramovanou akci - v závislosti na spárovaných SMART zařízeních a jim přiřazených funkcí. Senzor je napájen z baterie a nabíjení probíhá přes USB kabel. Na nízkou úroveň baterie nás upozorní alarm. Další informace o Kanlux SMART naleznete na www.kanluxsmart.cz.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 2 x 3V DC / 5V USB

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop, k usazení na zeď, k usazení na zem

Místo použití: uvnitř

Stupeň krytí IP: 20

Ovládání: Wi-Fi 2,4 GHz

Alarm dźwiękowy o niskim poziomie baterii: ano

Včetně baterií: ne

Napájení bateriemi: ano

Napájení bateriemi: 2 x CR123A

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven

[°C]: -10+40

Typ čidla: PIR

Dosah čidla [m]: 8

Detekční úhel čidla [°]: 120

Regulace citlivosti: ano

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 125

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 125

Čistá jednotková hmotnost [g]: 54

Gramáž [g]: 82.4

Délka jednotkového balení [cm]: 6.5


Šířka jednotkového balení [cm]: 6.5

Výška jednotkového balení [cm]: 8.5

Hmotnost kartonu [kg]: 10.3

34940 S SENSOR PIR INT 10M

Pohybové čidlo PIR



Šířka kartonu [cm]: 33.5

Výška kartonu [cm]: 33

Délka kartonu [cm]: 45

Objem kartonu [m³]: 0.049748