


## 28026 BRAVO DRIVER 40W

Elektronischer Transformator LED

5905339280268



### PRODUKTPARAMETER:

**Farbe:** weiß

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Möglichkeit der Montage auf normal entflammbaren Oberflächen:** ja

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Bemessungsstrom [A]:** 0,25

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**λ:** 0,95

**Maximale Leistung [W]:** 40

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II

**Material:** Kunststoff

**Anschlussart:** Anschlusswürfel

**Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm<sup>2</sup>]:**

0,75÷1

**Typ des Netzteils:** Gleichstrom-

**Überlastschutz:** ja

**Überspannungsschutz:** ja

**Thermischer Schutz:** 110°C

**Kurzschlusschutz:** ja

**Maximale Temperatur Ta [°C]:** 25

**Eingangsspannung - PRI [V]:** 220-240

**Ausgangsspannung - SEC [V]:** 30-42

**Ausgangstrom - sec [ma]:** 1050

**IP-Klasse (Schutztart):** 20

**Tc [°C]:** 75

### LOGISTIKDATEN:

**Verpackungsart:** 6

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 6

**Stückzahl in Großverpackung:** 60

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 130

**Grammatür [g]:** 159.17

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 15

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 5.5

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 3.5

**Kartongewicht [kg]:** 9.5502

**Kartonbreite [cm]:** 35

**Kartonhöhe [cm]:** 21

**Kartonglänge [cm]:** 43

**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.031605

**28026 BRAVO DRIVER 40W**

---

Elektronischer Transformator LED