


## 28025 BRAVO DRIVER 36W

Alimentation LED

5905339280251



### PARAMÈTRES DU PRODUIT:

**Couleur:** blanc

**Usage:** intérieur

**Peut être monté sur des surfaces normalement inflammables:** oui

**Compatibilité avec un variateur:** non

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Courant nominal [A]:** 0,2

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**λ:** 0,95

**Puissance maximale [W]:** 36

**Classe électrique:** II

**Matériau:** matériau plastique

**Type de branchement:** Connecteur de raccordement

**Plage section de câble [mm<sup>2</sup>]:** 0,75÷1

**Type d'alimentation électrique:** courant continu

**Protection contre les surcharges:** oui

**Protection contre les surtensions:** oui

**Protection thermique:** 110°C

**Protection contre les courts-circuits:** oui

**Température maximale Ta [°C]:** 25

**Tension d'entrée - PRI[V]:** 220-240

**Tension de sortie - SEC[V]:** 30-42

**courant de sortie - sec[ma]:** 800

**Degré IP:** 20

**Tc [°C]:** 75

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité par emballage:** 6

**Unité par carton:** 6

**Conditionnement :** 60

**Poids unitaire net [g]:** 108

**Poids [g]:** 137.17

**Longueur carton emballage [cm]:** 15

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 5.5

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 3.5

**Poids carton [kg]:** 8.2302

**Largeur carton [cm]:** 34

**Hauteur carton [cm]:** 20

**Longueur carton [cm]:** 42

**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.02856

## **28025 BRAVO DRIVER 36W**

---

Alimentation LED

Date of issue: 16.11.2022, 01:42

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

**FR**