Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

38144 MAH PRO SENSOR

MW mozgásérzékelő

5905339381446

WARRANTY 5 years







A Kanlux MAH PRO hermetikus lámpatestek felszerelhetők mozgásérzékelővel (38144 MAH PRO SENSOR), amely megbízható mozgásérzékelést biztosít, és master-slave funkcióval rendelkezik (azaz az első vagy az első és az utolsó lámpatest kapcsolja be és ki az egész fényvonalat).

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Alkalmazás helye: beltéri
Érzékenység beállítás: igen
Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Áramütés elleni védelmi osztály: II
Érzékelő típusa: mikrohullámú
Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]: 5/30/90-5/20/30
Érzékelő működési frekvenciája [MHz]: 5800
Maximális működési idő [perc]: 30
Minimális működési idő [s]: 5
Maximális teljesítmény [VA]: max 800
Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel [lx]: 2/10/30/50/disable
IP védettségi fokozat: 20
Érzékelési tartomány [m]: max 6

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab
Csomagolás típusa: 125
Darabszám közbenső csomagolásban: 1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 125
Nettó egységsúly [g]: 50
Súly [g]: 76.64
Egy darab bruttó súlya [g]: 74
Egységcsomagolás hossza [cm]: 16
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 4
Egységcsomagolás magassága [cm]: 4
Doboz súlya [kg]: 9.58
Karton szélessége [cm]: 35
Doboz magassága [cm]: 29
Doboz hossza [cm]: 40
Karton térfogata [m³]: 0.0406

Létrehozás dátuma: 09.08.2024, 14:46
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

38144 MAH PRO SENSOR

MW mozgásérzékelő