

## 01001 STER TS-MF1

Timer/programmatore di comando

5905339010018



Kanlux STER TS-MF è un adattatore per presa elettrica con programmatore meccanico giornaliero. Consente di programmare l'attivazione e la disattivazione dei dispositivi collegati per un determinato periodo di tempo.

### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

**Colore:** bianco

**Luogo d'uso:** all'interno

**Larghezza [mm]:** 72

**Altezza [mm]:** 124

**Numero di programmi:** 1

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Corrente nominale [A]:** 16(2)

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** I

**Carico massimo [W]:** 3500

**Grado IP:** 20

### DATI LOGISTICI:

**Tipo di confezionamento:** 12

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 12

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 48

**Peso unitario netto [g]:** 124

**Grammatura [g]:** 186.46

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 11

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8.5

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 22

**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 8.95008

**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 45

**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 25.5

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 59

**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]:** 0.067703

### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- il timer funziona in modalità giornaliera
- tempo minimo richiesto on/off 15 min
- il programmatore ha una funzione di commutazione del carico costante

