


00463 ZONA JQ-37-B

Датчик руху PIR

5905339004635

**ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:****Колір:** чорний**Місце монтажу:** для установки на стелі**Місце використання:** всередині**Мікропроміжок між контактами реле:** так**Висота (мм):** 55**Діаметр (мм):** 115**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II**Матеріал:** пластмаса**Тип датчика:** PIR**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:** 1÷2,5**Тривалість дії датчика (секунда-хвилина):** 15-7**кут дії датчика [°]:** H360/V120**Максимальна тривалість роботи (хв):** 7**Мінімальна тривалість дії (с):** 15**Потужність максимальна (В·А):** 1200**Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx):** 3-2000**Ступінь IP:** 20**Радіус дії датчика (м):** max 10**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Як упаковано:** 50**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 50**Вага нетто одиниці [г]:** 142**Граматура [г]:** 210**Довжина споживчої упаковки [см]:** 11.5**Ширина споживчої упаковки [см]:** 11.5**Висота споживчої упаковки [см]:** 6**Вага коробки [кг]:** 10.5**Ширина коробки [см]:** 33**Висота коробки [см]:** 25.5**Довжина коробки [см]:** 60**Обсяг коробки [м³]:** 0.05049

00463 ZONA JQ-37-B

Датчик руху PIR

