


08820 ROLF JQ-L

Датчик руху MW

5905339088208

**ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:****Колір:** білий**Місце монтажу:** для установки на стіні, для установки на стелі, для установки на підставі**Місце використання:** всередині**Мікропроміжок між контактами реле:** так**Довжина (мм):** 92**Ширина (мм):** 42**Висота (мм):** 42**Регулювання чутливості:** так**Номінальна напруга (В):** 220-240 AC**Номінальна частота (Гц):** 50**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II**Матеріал:** пластмаса**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25**Тип датчика:** мікрохвильовий**Тип з'єднання:** Колодка клемна**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:** 1÷2,5**Тривалість дії датчика (секунда-хвилина):** 5-12**Частота роботи датчика (МГц):** 5,8**кут дії датчика [°]:** H360/V160**Максимальна тривалість роботи (хв):** 12**Мінімальна тривалість дії (с):** 5**Потужність максимальна (В·А):** 1200**Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx):** 2-2000**Ступінь IP:** 20**Радіус дії датчика (м):** max 8**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Як упаковано:** 100**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 100**Вага нетто одиниці [г]:** 60**Граматура [г]:** 92**Довжина споживчої упаковки [см]:** 10**Ширина споживчої упаковки [см]:** 5**Висота споживчої упаковки [см]:** 5**Вага коробки [кг]:** 9.2**Ширина коробки [см]:** 27**Висота коробки [см]:** 30.4**Довжина коробки [см]:** 42**Обсяг коробки [м³]:** 0.034474

08820 ROLF JQ-L

Датчик руху MW

